



Switch non gestibile 10 porte L2

Descrizione

Switch PoE (massimo 96W) non gestibile L2 di gamma industriale con 8 porte Fast Ethernet PoE + 1 porta uplink Gigabit Ethernet + 1 porta 1000 Base-X SFP

Ulteriori informazioni

Switch PoE non gestibile L2 di gamma industriale
Studio automatico de MAC e antichità
Capacità della lista di direzioni MAC di 8K
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z e IEEE802.3X
Supporta PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at
La porta 1 supporta Hi-PoE 60W
Range di temperatura esteso
Supporta ricambio di alimentazione dual
Gestione di alimentazione PoE
Specifiche

8 porte 10/100 Base-T (PoE/PoE+)
1 porta 10/100/1000 Base-T
1 porta 1000 Base-X (SFP)
Consumo PoE: ≤60W (porte 1 y 2), ≤30W (porte 3 a 8), ≤96W in totale
Protocollo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Capacità di commutazione: 7,6 Gbps
Tassa di reinvio di pacchetti: 4,17 Mbps
Buffer: 1 Mb
Table MAC: 8K
Controllo del flusso abilitato per difetto
Alimentazione: 48V ~ 57V CC (Alimentatore incluso)
Temperatura di funzionamento estesa: -30°C ~ +65°C

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
PFS3110-8ET-96

Codice Originale
PFS3110-8ET-96

Brand
DAHUA

Serie Prodotto
Switch

Codice EAN
2000001342954

[Richiedi informazioni](#)



Umidità del 5% ~ 95%

Lightning-proof: 6KV (modalità comune), 4KV (modalità differenziale)

Moduli SFP opzionali: DAHUA-940 (PFT3950), DAHUA-943 (PFT3960), DAHUA-944 (PFT3970)

Dimensioni: 150 x 100 x 42 mm

Peso: 540 g





Dati tecnici di prodotto

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	100
Profondità[mm]	150
Altezza[mm]	40

Connettività

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps	2
Numero di porte, altre	2
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps	2
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps	8
Ethernet	Si
Numero delle porte PoE	8

Alimentazione

Potenza massima PoE[W]	96
------------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	Modello da tavolo (desktop)
-------------------	-----------------------------

Funzionalità

Gestibile	No
-----------	----

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.