



KIT Pulsante Wi-Fi + Dimmer 230V Wi-Fi

[Descrizione](#)

Il kit 9302 di FEB Easy contiene un dimmer smart 9328 in grado di dimmerare (Tecnologia TRIAC) sia luci alogene (max 350W), che LED (max 150W) a 230V. Inoltre, include un pulsante wireless 9320, alimentato da un meccanismo piezoelettrico. Grado di protezione IP67. Programmabile tramite l'App Smart Life e compatibile con il controllo vocale tramite Alexa e Google Home

[Ulteriori informazioni](#)

Il kit 9302 contiene un dimmer smart 9328 ed un pulsante wireless 9320.

Dimmer 9328

Dimmer universale è in grado di dimmerare sia luci alogene (max 350W), che LED (max 150W) a 230V ed è anche un modulo intelligente perché si può collegare ad una rete Wi-Fi per permettervi di comandarlo da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google.

Dimmer 9328

Dimmer universale è in grado di dimmerare sia luci alogene (max 350W), che LED (max 150W) a 230V ed è anche un modulo intelligente perché si può collegare ad una rete Wi-Fi per permettervi di comandarlo da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google.

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento: 200~240 VAC 50/60Hz

Tecnologia dimmerazione: TRIAC

Potenza massima: 150W per luci LED

Rete Wireless: Rete Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G & RF 433MHz

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
9302

Codice Originale
9302

Brand
NUOVA FEB

Serie Prodotto
EASY

Codice EAN
8022489105030

[Richiedi informazioni](#)



Distanza di funzionamento: Interno \leq 25m / Esterno \leq 60 m
Temperatura di funzionamento: -5 - 50°C Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm

Pulsante 9320

Pulsante auto-alimentato da un piccolo circuito piezoelettrico al suo interno e vi permette di controllare gli attuatori della serie FEB Easy senza dovervi mai preoccupare di cambiare le batterie.

È possibile utilizzare un solo pulsante per comandare più di un attuatore e usare più pulsanti per comandare lo stesso attuatore.

Predisposto per montaggio a parete con viti o adesivo e adatto anche per utilizzo semplicemente appoggiato su una superficie.

Programmabile tramite l'App Smart Life e compatibile con il controllo vocale tramite Alexa e Google Home.

Colorazione: Bianca

Rete Wireless: RF 433MHz

Livello di impermeabilità: IP67

Distanza di funzionamento: Interno \leq 25m / Esterno \leq 60 m

Temperatura di funzionamento: -5 - 50°C

Dimensioni: 86 x 86 x 16 mm





[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Accessori

Numero di pulsanti

1

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.