

Interruttori di manovra - sezionatori serie SZD

Serie SZD00


Gli interruttori di manovra - sezionatori serie SZD00 vengono proposti in due versioni, per montaggio su guida DIN, oppure per fissaggio su porta o pannello a retroquadro.

Il modello base è tripolare, con quarto polo assemblato direttamente in fabbrica (versione 3+N) oppure fornito come accessorio.

Di forma compatta e dimensioni ridotte, i sezionatori SZD00 sono caratterizzati da una linea moderna e da una completa gamma di accessori.

Caratteristiche tecniche:

- Corrente nominale In:	16... 63A
- Tensione nominale Ue:	690V AC
- Categoria di impiego:	AC23 fino a 690V AC
- Corrente di breve durata Icw:	1,1kA
- Numero poli:	3, 3+N
- Numero moduli:	2 (3P), 3 (3P+N)
- Capacità dei terminali:	16mm ² (25mm ² per versione 63A)
- Norme e approvazioni:	IEC60947-1, IEC60947-3

Serie SZD00				
	Descrizione	Corrente nominale In (A)	Codice 3P	Codice 3P+N
	Sezionatore serie SZD00 tripolare o tripolare+neutro sezionabile Manovra rotativa Montaggio su guida DIN	16	SZD00316	SZD00416
		25	SZD00325	SZD00425
		32	SZD00332	SZD00432
		40	SZD00340	SZD00440
		63	SZD00363	SZD00463